


Schemerschakelaar

NightMatic 2000

EAN 4007841550318



Functionele beschrijving

Buiten woedt een onweer en het wordt langzaam donker. U zit gezellig in de huiskamer en wacht op de gasten. Wie wil er dan nog naar buiten gaan om de buitenverlichting in te schakelen? De NightMatic 2000 verricht deze taak betrouwbaar – of het nu regent, stormt, sneeuwt of u gewoon iets beters te doen heeft. Het inschakelniveau waarop de sensor reageert en de verlichting inschakelt, stelt u natuurlijk zelf in.

Technische gegevens

Afmetingen (H x B x D)	99 x 74 x 37 mm
Stroomtoevoer	230 - 240 V, 50 Hz
Uitvoering	Schemerschakelaar
Toepassing	buiten
Montage	Wand
max. vermogen (ohmsche belasting, bijv. lamp voor universeel gebruik)	1000 W
max. vermogen (ongecompenseerd, inductief, $\cos \varphi = 0,5$, bijv. TL-lampen)	500 VA
Inschakellichtsterkte:	ca. 2 - 30 lx
Vermogen	max. 1000 W, max. 4 TL-lampen / led-lampjes, C<88 μ F
Eigen verbruik	< 0,8 W
Variant	zwart
Bescherming (IP)	IP54
Beschermingsklasse	II