



PPA-121

JBSYSTEMS

Product 191



Description

- Une puissante enceinte professionnelle portable munie d'un lecteur MP3 (reproduit aussi le format WMA) + une radio FM combinée
- Le lecteur MP3 prend en charge les clés de mémoire USB et les carte mémoires SD-HC jusqu'à 32 Go
- La radio FM est dotée d'une antenne interne (pour éviter de casser l'antenne) et d'une programmation automatique de stations préréglées
- Amplificateur puissant de 250 W RMS (500 W musicaux)
- En plus d'un lecteur interne, vous pouvez connecter aussi :
 - 2 entrées de microphone (symétrique + non symétrique)
 - 1 entrée de ligne (symétrique + non symétrique)
- Une sortie de ligne (symétrique) pour brancher des enceintes supplémentaires
- Réglages de tonalité aigus/basses
- Boîtier résistant en polypropylène
- Poignée de transport résistante intégrée
- Adaptateur support intégré de 35 mm
- Points d'ancrage intégrés
- Haut-parleur 300 mm (12") de haute puissance
- Moteur à compression 35 mm (1,35") de haute puissance

Information Technique

PLAYER

USB-memory: up to 32GB

SD-card:SD + SDHC

Accepted audio files: WMA, MP3 (different sample rates, up to 320kbps)

FM Radio freq range: 87,5 to 108MHz

FM Radio tuning steps: 0,1MHz

IR-Remote replacement battery: CR2025 3V battery (included)

Téléchargements



Product Manual



Declaration



Photos





AMPLIFIER

Amplifier Power: 250Wrms

Freq. Resp. (+/-3dB): 45 – 20.000Hz

THD (1kHz / 1W): 0,12%

Input Sensitivity line: 1V

Input Sensitivity micro: 15mV

Input impedance: 20kohm

S/N ratio (mic off): >85dB

EQ low: +/-12dB @ 100Hz

EQ high: +/-12dB @ 10kHz

Cooling: natural air cooling

Microphone input: Bal/unbal XLR/Jack

Line input: Bal/unbal XLR 3pin

Line output: Bal/unbal XLR 3pin

Fuse (5x20mm): F5A / 250V

Power supply: 115Vac/60Hz 230Vac/50Hz

Dimensions HxWxD: 580 x 372 x 315 mm

Weight: 15 kg